



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Умный биометрический дверной замок Ramfor CJ001



- Удерживайте эту кнопку, чтобы удалить всех добавленных пользователей и вернуть замок в заводское состояние.
- По умолчанию все пульты также удаляются (если панель замка поддерживает дистанционное управление).


Управление через приложение TUYA

1. Добавление дверного замка



- Войдите в приложение TUYA на вашем устройстве.
- Выберите опцию "Добавить устройство" и следуйте инструкциям на экране для сканирования или поиска замка.
- Убедитесь, что замок находится в режиме распределения сети (активируйте его, введя "5+#" на замке).

2. Добавление информации для разблокировки



- Перейдите в настройки добавленного замка в приложении TUYA.
- Выберите опцию для добавления данных разблокировки, таких как пароли, отпечатки пальцев, карты или другие методы.

3. Настройки функций

3

Местное управление

(Рекомендуется использовать приложение TUYA для управления замком.)

Примечание:

- **Административный пароль:** Существует только один административный пароль. Любой 8-значный заводской пароль может быть использован.
- Перед подключением замка через приложение TUYA и распределения сети, после локального добавления пароля, Bluetooth отключается. Чтобы добавить мобильное приложение, необходимо активировать режим распределения сети.

1. Вход в режим локального управления

Введите указанный ниже пароль для выполнения различных операций на замке:

- **1*#** → Подтвердить административный пароль → Добавить информацию для разблокировки.
- **2*#** → Подтвердить административный пароль → Установить режим постоянного открытия (Normally Open).
- **3*#** → Подтвердить административный пароль → Установить беззвучный режим (Mute).
- **4*#** → Подтвердить административный пароль → Установить язык (Set Language).
- **5*#** → Подтвердить административный пароль → Настроить Bluetooth-подключение.
- **6*#** → Подтвердить административный пароль → Добавить пульт дистанционного управления. (Перед использованием необходимо добавить замок в мобильное приложение.)
- **7*#** → Подтвердить административный пароль → Удалить пульт дистанционного управления.
- **8*#** → Подтвердить административный пароль → Восстановить заводские настройки.

2. Операция Bluetooth-подключения

Примечание:

- После сброса замка до заводского состояния, восстановления настроек или отвязки от приложения, автоматически включается режим низкоэнергетической трансляции Bluetooth.
- Перед подключением приложения TUYA через сеть Bluetooth автоматически отключается после локального добавления пароля. Для подключения мобильного приложения необходимо выполнить распределение сети локально.

Процесс подключения:

1. На замке введите "5*#", чтобы активировать режим распределения сети. Индикатор начнет мигать.
2. Откройте приложение TUYA на смартфоне, отсканируйте устройство через приложение и подтвердите подключение.
3. После успешного подключения распределение завершено.


3. Добавление пульта дистанционного управления

(Сначала переведите замок в режим добавления пульта дистанционного управления.)


Примечание: Перед использованием необходимо добавить замок в мобильное приложение.

1. **Добавление пульта дистанционного управления:**
 - Восстановите пульт до заводских настроек.
 - Нажмите и удерживайте кнопку замка до мигания синего индикатора. Отпустите кнопку и поднесите пульт как можно ближе к замку.
2. **Удаление пульта дистанционного управления:**
 - Переведите замок в режим удаления пульта дистанционного управления.
3. **Восстановление пульта до заводских настроек:**
 - Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, пока индикаторы не начнут мигать попеременно синим и красным. Затем нажмите кнопку разблокировки снова.
4. **Восстановление заводских настроек**
 - Замок оснащен кнопкой сброса до заводских настроек.

2



- В разделе настроек вы можете:
 - Установить режим "Постоянное открытие" (Normally Open).
 - Настроить звук (Mute).
 - Изменить язык интерфейса замка.
 - Управлять другими функциями, доступными через приложение.
- 4. **Восстановление заводских настроек**
 - Если требуется сбросить настройки замка, выберите эту опцию в приложении.
 - Все данные пользователей будут удалены, и замок вернется к заводскому состоянию.



Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4