



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Лазерный проектор / светомузыка StarDisco

### MHL12-3



### Настройки функций

|             |  |
|-------------|--|
| D001-d512   | управление DMX   |
| A1.01-A1.09 | Автоматический режим. Регулировка скорости работы мотора от 1 до 9             |
| L1.01-L1.09 | Лазер автоматический. Регулировка скорости работы мотора от 1 до 9             |
| L2.01-L2.09 | Лазер красный. Регулировка скорости работы мотора от 1 до 9                    |
| L3.01-L3.09 | Зеленый лазер. Регулировка скорости работы мотора от 1 до 9                    |
| L4.01-L4.09 | Автоматический + эффект вспышки. Регулировка скорости работы мотора от 1 до 9  |
| L5.01-L5.09 | Отдельно эффект вспышки  |
| E1.01-E1.09 | Автоматический режим светодиодов. Регулировка скорости работы мотора от 1 до 9 |
| S1.01-S1.09 | Полный голосовой контроль. Регулировка чувствительности от 1 до 9              |
| S2.01-S2.09 | Контроль лазера звуком. Регулировка чувствительности от 1 до 9                 |
| S3.01-S3.09 | Контроль светодиода звуком. Регулировка чувствительности от 1 до 9             |
| S4.01-S4.09 | Тишина через 5 секунд. Регулировка чувствительности от 1 до 9                  |
| S5.01-S5.09 | Тишина через 5 секунд. Регулировка чувствительности от 1 до 9 со вспышкой.     |

### Функции каналов DMX

1. Полное затухание 0–255 (от 0 до 100%)
2. Стробоскоп: 16-255 увеличение скорости стробоскопа
3. Затухание красного светодиода 0–255 (от 0 до 100%)
4. Затухание зеленого светодиода 0–255 (от 0 до 100%)
5. Затухание синего светодиода 0–255 (от 0 до 100%)
6. Затухание белого светодиода 0–255 (от 0 до 100%)
7. Красный лазер  
от 0 до 15 выключен  
16-249 от медленного до быстрого  
250-255 включен
8. Зеленый лазер  
от 0 до 15 выключен  
16-249 от медленного до быстрого  
250-255 включен
9. Стробоскоп  
от 0 до 15 выключен  
16-255 от медленного до быстрого
10. Движение по горизонтали 0–255 (от 0 до 540°)
11. Движение по вертикали 0–127 (от 0 до 360°); 128-191 движение по часовой от быстрого к медленному; 192-255 движение против часовой от медленного к быстрому
12. Эффект проектора: 0–15 нет функции, 16-127 движение от медленного к быстрому, 128-255 голосовой контроль, чувствительность от низкой к высокой.

Если остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой.



Приятного использования!