



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Мини камера А3 (Wi-Fi, FullHD,
приложение V380)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Загрузка приложения	3
2. Индикаторы	3
3. Сброс камеры и подключение	3
4. Использование.....	3
5. Функции	5
6. Параметры устройств	5
7. Устранение неисправностей.....	5
8. Примечание	6

1. Загрузка приложения

Способ 1:

Для iPhone найдите приложение «V380Pro» в магазине приложений AppStore и установите его на свой телефон.

Способ 2:

Отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона, чтобы перейти на страницу загрузки



Чтобы использовать устройство в первый раз, проведите его инициализацию.

2. Индикаторы

Попеременно загораются два индикатора - поиск сети;

Горит красный свет – работа в коротком диапазоне;

Синий свет горит – удаленная работа камеры;

Желтый свет горит – камера в процессе зарядки.

3. Сброс камеры и подключение

Подключите зарядное устройство к камере и нажмите кнопку REST на 5 секунд. Когда камера успешно сбросится до заводских настроек, синий индикатор будет гореть, а красный мигать

4. Использование

1. Скачайте и установите на ваш смартфон мобильное приложение «V380Pro».
2. Включите камеру. Подождите около 30 секунд пока она не инициализируется.

3. В настройках WiFi найдите сеть камеры и подключитесь к ней.



4. После подключения к сети, запустите скачанное приложение.
5. Прямое подключение. При прямом подключении к камере, не обязательно создавать аккаунт в приложении. Нажмите кнопку «Try without account», чтобы войти. Нажмите на пустом пространстве в приложении и смахните вниз, чтобы обновить список устройств.
6. Регистрация. Зарегистрируйтесь с вашим номером телефона. На указанный номер телефона придет код подтверждения. Нажмите «Next», чтобы зарегистрироваться. После завершения регистрации, войдите в свой аккаунт используя номер и пароль. Нажмите «Login»/
7. Добавление камеры. В правом верхнем углу нажмите знак «+» и выберите «Access-Point Established». В настройках WiFi добавьте точку доступа устройства. Затем вернитесь в интерфейс приложения и нажмите «Next», чтобы подключиться к роутеру и ввести пароль. Устройство успешно подключится.

5. Функции

Нажмите кнопку «Настройки», чтобы перейти на страницу настроек параметров. На странице настроек есть ночное видение, поворот изображения на 180 градусов, управление микрофоном устройства, выбор WIFI, подключенного к устройству, параметры хранения и перезагрузка/удаление устройства.

Запустите браузер и введите ссылку:

<http://as4.nvdvr.cn/client/V380pc.zip>

Скачайте программу для компьютера.

6. Параметры устройств

Разрешение видео	HD-SD
Кодировка видео	H.264
Частота кадров	25 кадр/с
Формат видео	MP4
Хранилище данных	SD-карта 10 класса, до 64 Гб
Поддерживаемое ПО	Win / iOS / Android
Питание	DC 5В

7. Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Не включается	Батарея не заряжена, или батарея не установлена правильно
Не открывается онлайн видео	Проверьте работу интернета, перезапустите роутер и/или камеру
Не работает удаленно, не управляется	Убедитесь в правильности введения пароля WiFi. Особенно раскладку и спец. символы.

8. Примечание

- A. Пожалуйста, строго соблюдайте соответствующие законы и предписания, и не используйте эту камеру в каких-либо незаконных целях. Завод-производитель и компания-дистрибьютер не несут ответственности за незаконные действия покупателя.
- B. Извлеките батарею, если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем. Заряжайте батарею перед использованием и не реже одного раза в месяц.
- C. Рабочая температура: 0 - 45 градусов Цельсия, предпочтительно использование при комнатной температуре.
- D. Рабочая влажность: 20% - 80% не помещайте продукт во влажную рабочую среду. Мини-камера не является водонепроницаемой.
- E. Камера относится к сложнотехническим электронным приборам. Пожалуйста, не подвергайте её воздействию сильных ударов, падений и вибрации. Не используйте при сильном магнитном поле и сильном электрическом поле.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**